

Mischverstärker UMA-5120RD

... mit FM/AM-Tuner UND CD/MP3-Player !



ELA-Mischverstärker mit integriertem CD- Player und AM/FM- Synth.- Tuner.
Mit 4 symmetrischen Mikrofoneingängen. Phantomspeisung wahlweise für jeden Kanal.
2 schaltbare Auxeingängen. Niederohmige (8 Ohm) und Hochohmige (70 Volt und 100 Volt) LautsprecherAusgänge. 2 Ausgangs- zonen (100V) frontseitig schaltbar.
Automatische Schutzschaltung bei Fehl- anpassung und Übertemperatur. Temperatur- gesteuerter Lüfter. Master Lautstärke, Hochtון- und Tieftonsteller.
Music on hold Ausgang, regelbarer Telefon- eingang mit absolutem Vorrang.
Kontrollmöglichkeit der Summedurch
3-fach-LED-Bargraph..Mic1 Anschlüsse an Front und Rückseite, Sprachgesteuerter Vorrang für Mic1 und Vorgang.
Nennausgangsleistung UMA-5120RD 120Watt (UMA-5240RD 240Watt).
Zusätzlicher Ausgang für weitere Endstufen.
Anschluss für 24 Volt Notstromversorgung.
19" Montagewinkel optional.

Technische Daten

	UMA-5120RD	UMA-5240RD
Artikel Nr.:	111503	111504
Nennbelastbarkeit Sinus:	120Watt	240 Watt
Übertragungsbereich:	50Hz~18KHz ±2dB	
Eingänge:	Mik 1 bis 4:	1,0 mV, 250 Ohm symetrischXLR, Phantomspeisung zuschaltbar Mik 1 priorität vor Mik 2-4 und AUX
	AUX / CD:	200 mV, 47 kOhm, unsymetrisch
Telefoneingang:		0,1 ~ 1V,600 Ohm, symetrisch
Ausgänge Hochpegel, (Tape/Line)		1 Volt (XLR und Cinch) an 600 Ohm
Ausgänge Lautsprecher:		8 Ohm, 100 V, 70 V
Klirrfaktor:		kleiner als 1% bei 1 kHz und Nennleistung
Netzspannung:		AC 115V/230V 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	400 W	750 W
Stromaufnahme 24 Volt	4 A	8 A
Maße (H x B x T) in mm:	88x430x300 (19" 2HE)	
Gewicht:	8,5 kg	10 kg

Als Zubehör lieferbar:

R-5000 Tuner-Modul
Artikel Nr.: 111201
D-5000 CD/MP-3 Player-Modul
Artikel Nr.: 111202
RAR-5002 Lautstärkesteller-Modul
Artikel Nr.:112615
19" Montagewinkel zum Rackeinbau, 2HE
Artikel Nr.: 111505
Equalizer 12-Band
Artikel Nr.: 173003
Tischsprechstelle, Vorgang,Vorrang,1 Taste
Artikel Nr.: 171502

